



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

»RECEPTOR ENCHUFABLE 1 CANAL 433.92MHZ MARCA V2.  
 ●MOD.MR2.

V2 Value moves the world



**Receptor de radio modular para cuadros de maniobras V2**

433,92 - 868,30 MHz  
 Personal Pass / Royal



**EMISORES Y RECEPTORES**

| CÓDIGO      | SKU    | MODELO    | DESCRIPCIÓN                            |
|-------------|--------|-----------|--|
| V2-00025-00 | 11B047 | MR2-U-433 | RECEPTOR ENCHUF.ROLLING 433.92 1CH MR2 |

**PLUS**

- Funcionamiento con emisores serie Royal o Personal Pass: el primer emisor memorizado determina el modo de funcionamiento Royal o Personal Pass
- Disponible en las versiones 433,92 MHz y 868,30 MHz
- 4 canales programables con lógica de funcionamiento monoestable, biestable o temporizado
- Posibilidad de memorizar 1008 códigos diferentes en autoaprendizaje
- Memorización secuencial de los emisores
- Señalización de memoria llena
- Gestión de autoaprendizaje de los emisores vía radio
- Gestión emisor sustitutivo
- Posibilidad de habilitar o deshabilitar la modalidad ROLLING CODE
- Programación base mediante pulsador o avanzada mediante programador PROG2 y software WINPPCL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| MODELO                             | MR2-U-433              | MR2-U-868 |
|------------------------------------|------------------------|-----------|
| CÓDIGO                             | 11B047                 | 11B048    |
| Frecuencia (MHz)                   | 433,92                 | 868,30    |
| Sensibilidad                       | ≥ -103 dBm             |           |
| S/N                                | > 17dB @ 100dBm m=100% |           |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ÷ +60°C            |           |
| Dimensiones (mm)                   | 52 x 35 x 15           |           |

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V01.21