A·D·S®

Control de ACCESO

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»INTERFON

»INTERFON SIN SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR

AUDIO | 110 Vca ALIMENTACIÓN | 2 Años GARANTÍA

Sistema Completo Incluye: Auricular y Frente de Calle KDP-601A1M/MS2D

MOD.KDP-601A1M/MS2D
(SY-00196-00)
Kit de frente metálico de calle y auricular

Accesorios Adicionales:

- **MOD.KDP-601A1M** - Auricular adicional
- **MOD.MS2D**
  Frente de calle metálico adicional

Características del Sistema:

- Incluye frente de calle metálico y auricular.
- Liberación de puerta (requiere chapa magnética o contrachapa).
- **Hasta 3 auriculares sin comunicación entre sí.**
- **No funciona como intercomunicador.**
- Salida de relevador N/A para uso con contrachapas eléctricas.
- Distancia típica de 100 m con cable UTP Cat5, cal. 20 a 120 m, cal. 18 a 150 m.
- Consumo de potencia en reposo 0.5 W y en comunicación 3.3 W.
- Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional (usar PRORELAY).
- La chapa magnética o contrachapa eléctrica requieren alimentación adicional.
- Alimentación: 110 Vca.
- Dimensiones: 9.2 x 21 x 5.7 mm.
- Peso: 500 g.
- **Incluye kit de instalación.**

Diagrama de Conexión

»INTERFON CON SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR

AUDIO | 110 Vca ALIMENTACIÓN | 2 Años GARANTÍA

Sistema Completo Incluye: 2 Auriculares y Frente de Calle KDP-602A/D

MOD.KDP-602A/D (SY-00197-00)
Kit de 2 auriculares y 1 frente metálico de calle

Accesorios Adicionales:

- **MOD.MS2D**
  Frente metálico de calle adicional

Características del Sistema:

- Funciona como intercomunicador y portero.
- **Hasta 2 auriculares con comunicación entre sí y un frente de calle metalico (no expandible).**
- Fácil instalación (en pared o escritorio).
- 2 tonos diferentes (desde el frente de calle/desde otro auricular).
- Salida de relevador N/A, para uso con contrachapas eléctricas.
- Distancia típica de 100 m con cable UTP Cat5, cal. 20 a 120 m, cal. 18 a 150 m.
- Consumo de potencia en reposo 1.3 W y en comunicación 4 W.
- Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional (usar PRORELAY).
- La chapa magnética o contrachapa eléctrica requieren alimentación adicional.
- Alimentación: 110 Vca.
- Dimensiones: 9.2 x 21 x 5.7 mm.
- Peso: 500 g.
- **Incluye kit de instalación.**

Diagrama de Conexión

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V08.16

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx