

# ROC / ERGOS

## ACCIONADOR COAXIAL PARA CORTINAS ENROLLABLES

Gran Potencia y robustez  
Final de Carrera electromecánico  
Bloqueado mecánicamente  
Fácil Instalación y ajuste de carrera



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ER160FCM	CROCSF01M	CROCSBF1M
Alimentación (Vac/Hz)	120/60		
Potencia consumida (W)	600	500	700
Máx. peso de cortina (kg)	160	180	300
Uso (ciclos/hora)	10		
Velocidad máxima (rpm)	10		
Diámetro eje de cortina (mm)	60		
Diámetro eje de corona (mm)	200		
Grado de protección (IP)	20		
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +50		
Tarjeta de control incorporada	No		
Peso del motor (kg)	10.0	10.0	15.0
Uso	Comercial e Industrial		

### ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Tarjetas de Control:  
CLEVER01M

Receptor:  
RSD-433

Emisores:  
LUNA

Casquillos:  
66-NC4260 de 42 a 60mm  
11A006 de 48 a 60mm

Cofre de Desbloqueo  
Selector de llave  
Fotocelda



V11.15