

» LUZ 6 LED DESTELLANTE FIJA AMARILLA DE PARED IP65 24-220V MOD.ALF6.



Luces LED intermitentes, Balizas, Semáforos led/

Lámpara LED universal montada en la pared, multitensión



La lámpara de LED intermitente ALF6 es l solución de pared que permite una instalación sencilla y agradable. La fuente de alimentación de multivoltaje (12/24/230V) permite su uso para su uso con todas las unidades de control, gracias a su punte de selección con parpadeo. La versión LUX utiliza la fuente de alimentación accesoria del control de encendido, con sensor crepuscular integrado y una luz de cortesía de noche (1 led). ambién se puede transformar en luz de cortesía encendiendolos 4 LED.

**ALF6**  
lâmpara intermitente amarilla

230Vac/24Vac (veer instrucciones)

0Vdc  
+ 24Vdc  
+12Vdc

ALIMENTACIÓN "UNIVERSAL" 12V, 24V E 230V

Modo **INTERMITENTE**:  
n.6 leds activos

Selección intermitente a través de **JUMPER**:  
fijo o alterno


**APE - 550 / 1036**  
ALF6 - lâmpara intermitente AMARILLA

**APE - 550 / 1036.20**  
PAQUETE MULTIPLE FORMADO POR n.20 ALF6 con mostrador de banco

**ALF6W**  
lâmpara intermitente blanca



**APE - 550 / 1036.W**  
ALF6W - lâmpara intermitente BLANCA

modo **INTERMITENTE** n.3 leds

modo **MARCADOR DE PASO** 1 LED utilizado, con encendido automático, gracias al crepuscular integrado (con 2 umbrales seleccionables a través del puente)

modo **LUZ DE CORTESÍA** n.4 leds utilizados juntos por un aumento de la luminosidad, con encendido automático, gracias al crepuscular integrado

**APE - 550 / 1031**  
ALF LUX Luz intermitente BLANCA con sensor crepuscular y 3 modalidades operativas

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
AB-00006-00	APE-550/1036	ALF6	LUZ 6LED DEST/FIJ AMAR MUR IP65 24-220V

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V03.24


» LUZ 6 LED DESTELLANTE FIJA AMARILLA DE PARED IP65 24-220V MOD.ALF6.



**Línea ALF6 / ALF6W**  
**MULTITENSION**  
 Alimentación universal  
 12V,24V,230V  
**BAJO CONSUMO**  
 Inferior a 2 vatios  
**ANTI VANDALISMO**  
 Materiales ultra resistentes  
 y tornillos de acero inoxidable



**Línea ALF LUX**  
**VERSIÓN ESPECIAL**  
 N.1 led libero para la  
 señalización (24V) ejemplo:  
 estado portones estado  
 alarmas, intervención de  
 seguridad, etc...  
 O para la luz de cortesía  
 con crepuscular.



Temperatura de funcion.  
-20°C, +60°C

**LA NUESTRA ATENCIÓN A LOS DETALLES CHE HACEN LA DIFERENCIA**  
 Los tornillos utilizados son de acero inoxidable, especiales por plástico.  
 Los LEDS utilizados son ad alta eficiencia y están caracterizados de una gama  
 seleccionada y garantida del valor de brillo y de la temperatura del color.

**ECO-technology**

Alimentación	Línea ALF6 / ALF6W		Línea ALF-LUX			
	Consumo (6 leds - intermitente)	lumen	Consumo (1 led - extra)	lumen	Consumo (4 leds)	lumen
230Vac +/-10% 50/60Hz	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vdc +/-20%	max 80mA	80lm	max 35mA	30lm	max 90mA	85lm
24Vac +20%/-10%	max 80mA	80lm	-	-	-	-
24Vac +/-10%	-	-	max 150mA	30lm	max 280mA	85lm
12Vdc +10%/-5%	max 40mA	30lm	-	-	-	-

