

ROC / ERGOS

ACCIONADOR COAXIAL PARA CORTINAS ENROLLABLES

Gran Potencia y robustez
Final de Carrera electromecánico
Bloqueado mecánicamente
Fácil Instalación y ajuste de carrera



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ER160FCM	CROCSF01M	CROCSBF1M
Alimentación (Vac/Hz)		120/60	
Potencia consumida (W)	600	500	700
Máx. peso de cortina (kg)	160	180	300
Uso (ciclos/hora)		10	
Velocidad máxima (rpm)		10	
Diámetro eje de cortina (mm)		60	
Diámetro eje de corona (mm)		200	
Grado de protección (IP)		20	
Temperatura de servicio (°C)		-20 / +50	
Tarjeta de control incorporada		No	

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Tarjetas de Control:
CLEVER01M

Receptor:
RSD-433

Emisores:
LUNA

Casquillos:
66-NC4260 de 42 a 60mm
11A006 de 48 a 60mm

Cofre de Desbloqueo
Selector de llave
Fotocelda



V09.17