

LiftMaster



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

8164W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Acceso simple para un desempeño confiable.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ESTÁNDAR Potencia de levantamiento
- CON WI-FI incorporado

La tecnología MyQ® hace que este abre-puertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización del hogar.

ALARM.COM Apple HomeKit CLOUTIERE IFTTT myQ XFINITY Home

Visite LiftMaster.com/WorksWithMyQ para obtener una lista completa de los socios de MyQ.*

CONFIABLE

EL MOTOR DE 1/2 HP DE CA ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO EXPRESAMENTE PARA DURAR.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

LA APLICACIÓN MÓVIL MyQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO MyQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

BOTÓN DE CONTROL DE LA PUERTA
Controla el abre-puertas y las luces del abre-puertas.



883LMW

CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN
Opera un solo abre-puertas o accesorio de iluminación MyQ.



891LM

POTENTES ACCESORIOS:

MyQ HOME BRIDGE
Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.**



819LMB

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL
Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

CONTROL REMOTO DE LUZ
Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA
Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un control remoto de garaje o un teléfono inteligente.



823LM

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE
Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.



829LM



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00007-KIT	8164W-1P7'	8164W-1P7'	OPERADOR RESID 1/2HP 115V MOD.8164W
LM-00013-KIT	8164W-3P7'	8164W-3P7'	OPERADOR RESID 1/2HP 115V MOD.8164W



Versión Digital.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



MEMBER International Door Association



V02.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



INGENIERÍA MAGISTRAL.

8164W

MOTOR



- 1/2 caballo de potencia y CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 6A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

MECÁNICA



- Chasis, riel en T y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Tablero lógico de CA y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para reemplazar el tablero lógico, solicite el número de parte 050ACTWF)

5.75"



ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	124"	136"	160"
Máx. máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

7"

Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto de 1 botón (891LM)

Rango operativo: -200'

Temperatura de servicio: -30 °F a 150 °F

- Frecuencia:
- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz
 - Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
 - Codificación antirrobo Security+ 2.0

CONTROLES CIFRADOS SECURITY+ 2.0

- Botón de control de la puerta (883LMW)
- Controles remotos de programación
 - Enciende y apaga las luces del abre-puertas
 - Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

902-928 MHz
50 canales de FHSS (espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE*)

*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN



- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



CABEZAL RIEL de 2.13 m (7 pies)

CAJAS DE CARTONES (2)

CAJA DE CARTÓN: 20" x 12" x 10"

- Botón de control de la puerta (883LMW)
 - Control remoto de 1 botón (891LM)
 - Cabezal del abre-puertas de garaje (8164W)
 - Sensores de reversa de seguridad The Protector System®
- CAJA DE CARTÓN: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 2.13 m [7 pies])
- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo*
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

