LiftMaster

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR RESIDENCIAL ABREPUERTAS DE GARAGE AC/CA WIFI MARCA LIFTMASTER MOD.8164W.

8164W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Acceso simple para un desempeño confiable.

CONFIABLE

EL MOTOR DE 1/2 HP DE CA ESTÁ DISEÑADO Y CONSTRUIDO EXPRESAMENTE PARA DURAR.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA PARA UN DESEMPEÑO ESTABLE Y UNA RESISTENCIA INDUSTRIAL.

GARANTÍA 4 AÑOS PARA EL MOTOR, 1 AÑO PARA LAS PARTES.

INTELIGENTE

WI-FI INCORPORADO PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

LA APLICACIÓN MÓVIL MyQ LES PERMITE A LOS USUARIOS RECIBIR ALERTAS Y CONTROLAR EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® ENVÍA UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC REMOTO.

POSILOCK® BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

LA ALERTA DE CIERRE SEÑALA CUANDO MyQ ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM® HACE RETROCEDER LA PUERTA AUTOMÁTICAMENTE SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

BOTÓN DE CONTROL DE LA PUERTA — 883LMW
Controla el abre-puertas y las luces del abre-puertas.

CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN — 891LM
Opera un solo abre-puertas o accesorio de iluminación MyQ.

POTENTES ACCESORIOS:

MyQ HOME BRIDGE — 819LMB
Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y el control de voz Siri® a los abre-puertas con Wi-Fi. Se instala fácilmente en el garaje dentro del alcance del Wi-Fi.**

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL — 374UT
Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.

CONTROL REMOTO DE LUZ — 825LM
Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.

INTERRUPTOR DE LUZ REMOTA — 823LM
Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un control remoto de garaje o un teléfono inteligente.

MONITOR DE PUERTA Y PORTÓN DE GARAJE — 829LM
Monitorea y cierra hasta 4 puertas de garaje desde cualquier habitación de la casa.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00007-KIT	8164W-1P7'	8164W-1P7'	OPERADOR RESID 1/2HP 115V MOD.8164W
LM-00013-KIT	8164W-3P7'	8164W-3P7'	OPERADOR RESID 1/2HP 115V MOD.8164W

Descargar en pdf

Versión Digital.

V02.21

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

LiftMaster

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR RESIDENCIAL ABREPUERTAS DE GARAGE AC/CA WIFI MARCA LIFTMASTER MOD.8164W.

MOTOR

- 1/2 caballo de potencia y CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

ENERGÍA

- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 6A
- Certificación de UL®
- Cable eléctrico de 4' (3 patas)

INGENIERÍA MAGISTRAL. 8164W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP, CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

MECÁNICA

- **Chasis, riel en T y carro de acero**
- **Mecanismo de transmisión de cadena completo** (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- **Ajuste de fuerza** automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y del ambiente
- **Límites electrónicos** para una configuración fácil
- **Tablero lógico de CA y Wi-Fi** con supresor de sobretensión incorporado (para reemplazar el tablero lógico, solicite el número de parte 050ACTWF)

DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'
Longitud instalado	124"	136"	160"
Máx. máxima	7'6"	8'6"	10'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

VELOCIDAD

7" Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

7" Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto de 1 botón (891LM)

Rango operativo: ~200'

Temperatura de servicio: -30 °F a 150 °F

Frecuencia:
- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo Security+ 2.0

CONTROLES CIFRADOS SECURITY+ 2.0

Botón de control de la puerta (883LMW)
- Controles remotos de programación
- Enciende y apaga las luces del abre-puertas
- Configuración de Wi-Fi sencilla

INTELIGENTE

RADIO MyQ®

902–928 MHz
50 canales de FHSS
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Permite el monitoreo y el control de los abre-puertas de garaje y de los controles de iluminación mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O MÁS RECIENTE*)

*Puede necesitar un adaptador externo según el modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN

100W

- Máx. 1 bombilla de 100 vatios
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26 vatios

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

20 CABEZAL | 20 RIEL de 2.13 m (7 pies)

CAJAS DE CARTONES (2)

CAJA DE CARTÓN: 20" x 12" x 10"
- Botón de control de la puerta (883LMW)
- Control remoto de 1 botón (891LM)
- Cabezal del abre-puertas de garaje (8164W)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

CAJA DE CARTÓN: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 2.13 m [7 pies])
- Riel en T de cadena de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo†
- Apertura rápida o de emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 12 controles remotos, 1 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

V02.21

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx